

GEMO Modem Serisi ile
enerji ölçümlerinize dilediğiniz
yerden, doğrudan erişim



GEMO Modem Serisi

2G & 3G Uyumlu Modeller

85-265 VAC/DC
Besleme Gerilimi

Sayaç Okuma Özelliği
(Sanal Seri Port)

USB'den Konfigüre
Edilebilme Özelliği

İzole Dijital Giriş & Çıkış

Doğrudan Enerji Doktoruna
Bağlanabilme



ÖZELLİKLER

	GEMO-10-SH-3G	GEMO-02-DR-3G	GEMO-10-DR-3G	GEMO-10-3G	GEMO-10-2G	GEMO-02-3G
BESLEME						
Besleme Gerilimi	85-265 V AC/DC					
Güç Tüketimi	<5VA					
Frekans	50-60 Hz					
HABERLEŞME						
Ethernet	●	-	-	●	●	-
USB	●	●	●	●	●	●
GSM	3G	3G	3G	3G	2G	3G
RS-485 Sayaç Okuma	●	-	-	-	-	-
RS-485	●	●	●	●	●	●
RS-232	●	-	-	●	●	●
Stop Bit	1, 2					
HABERLEŞME PROTOKOLLERİ						
Modbus TCP	●	●	●	●	●	●
Modbus RTU	●	●	●	●	●	●
Transparan	●	-	-	●	●	-
Sayaç Okuma (IEC62056)	●	-	-	-	-	-
Sayaç Okuma (Sanal Seri Port)	●	-	-	●	●	-
Seri Zaman Aşımı	1 – 3600 s					
KAYITLAR						
Dahili Hafıza (Log Kaydı)	1 MB					
Zaman Senkronizasyonu	NTP/SNTP					
GİRİŞ ve ÇIKIŞLAR						
Dijital Giriş Sayısı	1					
Dijital Giriş Gerilimi Aralığı	0-30 V					
Dijital Çıkış Sayısı	1					
KUTU						
Boyutlar	DIN-3 55x90x60 mm					
Koruma Sınıfı	Terminal: IP00, Kutu Koruma Sınıfı: IP51, Ön panel: IP40					
Ledler	STATUS, ETHERNET, GSM, DIN, DOUT					
Buton	1 Reset Butonu					
Ağırlık	170 gr					
BAĞLANTI						
Montaj	Raya Montaj					
KLEMENS YAPISI						
Besleme Terminali Kablo Kesiti	2.5 mm ²					
Dijital Giriş Çıkış Kablo Kesiti	2.5 mm ²					
Haberleşme Kablosu Kesiti	2.5 mm ²					
ÇALIŞMA ORTAMI						
Çalışma Sıcaklığı	-25 - +70 °C					
Depolama Sıcaklığı	-30 - +80 °C					
Maksimum Ortam Nemi	%95, Yoğuşmasız					
STANDARTLAR						
Standartlar	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55022, EN 55024, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-30, EN 60068-2-31, EN 60529, EN 62262, EN 60950-1					

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
E-mail: iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

YURTIÇİ BÖLGELERİMİZ

İSTANBUL: iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
BURSA: bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91

GAZİANTEP: gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
KONYA: konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
SAMSUN: samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
ADANA: adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24
DENİZLİ: denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53